

E450-mittari



1. Mittarin näyttö
2. Näytön selauspainike
3. Kytkentäilaitteen painike

Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti mittarin kytkentäilaitteen painikkeesta painamalla sitä muutaman sekunnin ajan. Näin tiedonsiirtoyhteys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päällekytkentä tapahtuu samasta painikkeesta. Pois- ja päällekytkennässä on noin 10 sekunnin viive. Näytön tilatunniste kertoo, onko sähköt katkaistu.

HUOM! Sähkötöiden tekemisen ajaksi sähköt on katkaistava sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti pääkytkimestä tai poistamalla sulakkeet!

Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Energialukema vaihtuu näytöllä noin kymmenen sekunnin välein valitun tariffin mukaisesti. Lukematunniste kertoo energialukeman. Tarvittaessa lukemia voi selata näytön selauspainikkeesta. Tällöin näyttö palaa perustilaansa noin minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta.

Tunnisteet:

① Tilatunniste:

- sähköt katkaistu
- sähköt päällä

② Energialukema

③ Lukematunniste

- 1.8.0 - Kokonaisenergielukema
- 1.8.1 - Päiväenergielukema
- 1.8.2 - Yöenergielukema
- 1.8.3 - Talviarkipäiväenergielukema
- 1.8.4 - Muun ajan energialukema
- 0.9.1 - kellonaika
- 0.9.2 - päivämäärä
- 2.8.0 - Pientuotannon A-energiarekisteri



Näytön alalaidassa oleva nuoli/nuolet ④ kertoo, mikä tariffi on käytössä sillä hetkellä:

T1: aikatariffi, päivä 7 – 22

T2: aikatariffi, yö 22 – 7

T3: kausitariffi, talviarki 1.11. – 31.3. klo 7 – 22

T4: kausitariffi, muu aika

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy

Kasarmintie 6, PL 116, 90101 Oulu

Mittauskeskus 044 703 3262

Vaihde 08 5584 3300

info@oulunenergia.fi

www.oulunenergia.fi

Landis+Gyr Oy

Salvesenintie 6

40420 Jyskä

sales.finland@landisgyr.com

www.landisgyr.fi



1. Mittarin näyttö
2. Näytön selauspainike

Kulutuksen seuraaminen näytöltä

Energialukema vaihtuu näytöllä noin kymmenen sekunnin välein käytössä olevan tariffin mukaisesti. Lukematunniste kertoo energialukeman. Osa näytön symboleista ja lukemista on tarkoitettu sähköasentajille.



- | | |
|--|---|
| <p>① Tilatunniste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> sähköt katkaistu <input type="checkbox"/> sähköt päällä <p>② Energialukema</p> <p>③ Lukematunniste</p> | <p>④ Parhailtaan mitattavan tariffin osoitin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • T1: aikatariffi, päivä 7 – 22 • T2: aikatariffi, yö 22 – 7 • T3: kausitariffi, talviarki 1.11. – 31.3. klo 7 – 22 • T4: kausitariffi, muu aika |
|--|---|

Näytön selauspainikkeen käyttö

Energialukemia voi tarvittaessa selata näytön selauspainikkeesta seuraavasti:

1. Kun näyttö on perustilassa, paina selauspainiketta lyhyesti, jolloin näyttöön tulee 88888888-teksti (kuva A).

2. Paina selauspainiketta lyhyesti, jolloin näyttöön tulee teksti Std_dAtA (kuva B).

3. Paina selauspainiketta niin kauan, että näyttöön tulee kellonaika ja sen lukematunniste 0.9.1 (kuva C).

4. Painamalla selauspainiketta lyhyesti, voit selata näytön lukemia. Lukematunniste kertoo seuraavasti, mikä lukema on kyseessä:

- 0.9.1 - kellonaika
- 0.9.2 - päivämäärä
- 1.8.0 - Kokonaisenergialukema
- 1.8.1 - Päiväenergialukema
- 1.8.2 - Yöenergialukema
- 1.8.3 - Talviarikipäiväenergialukema
- 1.8.4 - Muun ajan energialukema
- 2.8.0 - Pientuotannon A-energiarekisteri

5. Näyttö palaa itsestään perustilaansa noin minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta.

A

8888:8.8:8.8
8:8:8.8.8.8

B

Std_dAtA

C

0.9.1 16:25:10